

ZRX-S15P

Aktivní subwoofer

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE

OVLÁDACÍ PANEL

1. **INPUT** - symetricky zapojený vstup osazený konektorem Combo (XLR/Jack)
2. **THRU OUTPUT** - symetricky zapojený výstup osazený konektorem XLR pro řetězení signálu ze vstupu (1) do dalšího zařízení (mixpult, další reprobox aj.)
3. **VOLUME** - nastavení hlasitosti
4. **PHASE** - přepínač polarity signálu
5. **Live / Monitor / DJ** - ekvalizační presety
6. **POWER** - indikátor zapnutého stavu
7. **LIMIT** - indikátor aktivní limitace signálu
8. **HIGH PASS** - ořez kmitočtů pod 120 Hz
9. **PROG ONLY** - servisní nastavení
10. **DSP** - USB konektor pro nastavení DSP (pro budoucí využití)
11. **115/230** - přepínač napájecího napětí
12. **AC INPUT** - napájecí zdířka
Zde připojte přibalený napájecí kabel.
13. **POWER ON/OFF** - hlavní vypínač
Zapíná a vypíná přístroj.

Poznámky k připojení:

- Reprobox zapínejte až po připojení a zapnutí všech zdrojů signálu.
- Před zapnutím nebo vypnutím libovolného zařízení nastavte úroveň jeho hlasitosti na minimum.

Obsah balení

- (1) ZRX-S15P
- (1) Napájecí kabel



SPECIFIKACE

Kmitočtový rozsah (-10 dB): 40 Hz až 20 KHz

Kmitočtový rozsah (-3 dB): 45 Hz až 22 KHz

Velikost reproduktoru: 15"

Impedance: 4 ohmy

Výkon RMS: 650 W

Výkon PEAK: 2600 W

Citlivost: 96 dB

Max. SPL: 123 dB

Max. SPL Peak: 130 dB

Konektory: XLR (vstup & výstup), Hi-Pass výstup

Rozměry: 55 x 42 x 51 cm

Rozměry balení: 59,5 x 47 x 56 cm

Hmotnost netto: 29 kg

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uchovejte si tyto pokyny.
3. Dbejte všech varování.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
6. Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem.
7. Nezakrývejte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte v blízkosti žádných tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, zářiče tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
9. Nepodceňujte bezpečnostní účel zástrčky s uzemňovací zdírkou. Zemnicí zástrčka má dva kolíky a zdířku pro uzemnění. Tato úprava zajišťuje vaši bezpečnost.
10. Přetěžováním prodlužovacích kabelů a zásuvek ve zdi se vystavujete riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem!
11. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména v místě zástrčky, zásuvky a v místě, kde vychází ze zařízení.
12. Používejte pouze doplňky / příslušenství určené výrobcem.
13. Používejte případně se stativem, držákem, vozíkem nebo stolem k tomu určeným nebo prodávaným spolu se zařízením. Při přepravě na vozíku buďte opatrní, aby během přesouvání vozíku se zařízením nedošlo k převrácení a poškození.
14. Odpojte zařízení z elektriky během bouřky, nebo není-li delší dobu užíváno.
15. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným pracovníkům. Oprava je nutná, bylo-li zařízení poškozeno jakýmkoliv způsobem, jako je poškození přívodního kabelu nebo zástrčky, políť tekutinou nebo zapadnutí cizího předmětu do zařízení, vystavení dešti nebo vlhkosti, pád zařízení, nebo nepracuje-li zařízení správně.
16. Toto zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě, a nesmí být na něj pokládány nádoby s tekutinami (například vázy nebo sklenice).
17. Toto zařízení je elektrickým spotřebičem třídy I. a musí být připojeno k síťové zásuvce s ochranným zemněním (se zemnicím kolíkem).
18. Zařízení je vybaveno kolébkovým síťovým vypínačem, který je umístěn na zadním panelu a měl by zůstat uživateli snadno přístupný. Připojujete-li zařízení ke zdroji elektrické energie, musí být vypnuto.
19. Síťová zástrčka nebo přívodní kabel jsou prostředky pro odpojení zařízení, takže musí být snadno dostupné.
20. Souvislé vystavení nadměrnému hluku může způsobit trvalé poškození sluchu. Dopady na jednotlivce jsou značně individuální, lze však konstatovat, že k poškození sluchu dojde téměř u každého, kdo je po určitou dobu vystaven dostatečně intenzivnímu hluku. Jakékoli vyšší expozice mohou mít za následek určitou ztrátou sluchu. Jako ochrana proti vysokým hladinám akustického tlaku produkovaným určitým zařízením se doporučuje, aby všechny osoby v blízkosti zařízení používali chrániče sluchu, je-li zařízení v provozu. Je-li expozice vyšší než hygienické limity, musí se nosit při provozu zařízení špunty do uší nebo chrániče ve zvukovodu nebo přes uši, aby se zabránilo ztrátě sluchu.
21. **Výrobce důrazně doporučuje, aby instalaci přístroje provedli profesionálové nebo specializované firmy v oboru, kteří mohou zajistit správnou instalaci v souladu s platnými předpisy. Celý zvukový systém musí odpovídat současným normám a předpisům týkajícím se elektrických systémů.**

INFORMACE O ZÁRUCE: S případnou reklamací se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servis:

PRODANCE s.r.o., Osadní 799/26 (vchod z ulice U Průhonu), Praha 7, 170 00,